

Centurion Face Screen Product Codes: S580, S590(AEA), S591, S592, S592(AEA), S593, S595, S598, S603, S605, S613, S615, S760, S910(AEA), S911, S912

Centurion Clip Codes: S570 for Connect slot 1100/1125 & Miner, Reflex, Concept & Vulcan (C), S575 for Vision helmets (V), S565 for Euro slot 1100/1125, Reflex, Concept & Vision helmets

### MASCHERA FACIALE

#### Normative e Marcature

##### Significato delle sigle delle Norme Europee

EN 166 1	Classe Ottica
EN 166 F	Impatto a bassa energia
EN 166 B	Impatto a media energia
EN 166 T	Resistenza all'urto di particelle ad alta velocità e temperature estreme.
EN 166 9	Non aderenza di metallo fuso e resistenza alla penetrazione di solidi caldi
EN 166 3	Protezione contro goccioline/spruzzi di liquidi
EN 166 8	Protezione contro arco elettrico da corto circuito
EN 169 3	Filtri ottici per la protezione da radiazioni derivanti da operazioni di saldatura simili. Con scala No 3.
EN 169 5	Saldatura e saldabrasatura di metalli pesanti. Saldatura con fondenti emittenti (soprattutto legheleggere). Ossitaglio Con scala No 5.
EN 170 2-1, 2	Filtri ottici per la protezione da raggi ultravioletti a lunghezze d'onda inferiori a 313nm quando l'abbagliamento non è un fattore importante. Si include le bande UVC e la maggior parte delle UVB. Lampade a vapori di mercurio a bassa pressione, come quelle germicide.
EN 171 4-5	Filtri ottici protettivi contro radiazioni luminose tipiche di lavori a temperature fino a 1390°C.
EN 1731 S	Forza meccanica
EN 175 S	Aumentata resistenza meccanica

L'utilizzatore deve tenere in considerazione gli standard di riferimento per i visori e i portavisori. I portavisori marcati con livello di impatto B sono adatti ad entrambi i visori per impatto tipo B o F (F ha un livello di impatto in feriore di B) Si prega di notare che utilizzatori di occhiali da vista in congiunzione con visori da protezione di impatto, possono ricevere in alcuni estremi casi urti da particelle metalliche che possono causare danno attraverso la struttura degli occhiali da vista. Se è richiesta protezione degli occhi a temperature inferiori a -5°C oppure superiori a +55°C, i visori devono essere marcati con la lettera T. Visori marcati B e F sono attivi solo a temperatura ambientale normale.

#### Uso e manutenzione

Pulire e disinfettare con acqua tiepida e un panno morbido, con cura per non graffiare. Non usare solventi commerciali o organici perché provocano la soluzione e la distensione della superficie dei visori con perdita delle proprietà fisiche. I materiali utilizzati nella produzione di questi prodotti, che vengono a contatto con la pelle, possono causare reazioni allergiche a soggetti sensibili. Controllare giornalmente che tutte le parti funzionino e siano integre. Conservare e trasportare nell'imballaggio originale chiuso (temperatura da 0 °C a +30 °C) per un massimo di 5 anni, evitando la luce diretta del sole. Il prodotto ha una vita media di massimo 5 anni. La data di produzione è impressa nel frontalino.

#### Maschera per Saldatura EN 175:1997 Montata su casco Centurion Connect (S903N/S903NCEV)

Maschera per saldatura versatile munita di supporto lente con visiera a ribaltamento. Le maschere per saldatura Centurion sono composte da materiale sintetico resistente alle alte temperature e agli impatti in conformità alla norma EN 175. Inoltre sono a combustione ritardata e dotate di straordinario isolamento elettrico.

Sostituzione della lente: Togliete la molla, sostituite la lente mantenendo la lente protettiva all'esterno, rimettete la molla.

Importante: La maschera per saldatura deve disporre di lenti della corretta tonalità. Per le tonalità raccomandate delle lenti da saldatura riferirsi alla DIN 4647/1-BS679. Usare oculari di filtri minerali più solidi insieme a un apposito oculare di rinforzo.

#### Visiera per uso Forestale EN 1731:1997 Centurion Connect (S59/S59CEV)

Visiera a retina metallica rivestita in nylon, resistente agli urti, munita di agganci per un veloce montaggio sul casco. Progettata per proteggere gli occhi e il viso dell'utente da rischi di natura meccanica, per uso industriale e non. La visiera metallica non protegge da spruzzi di metallo liquido e da trucioli di metallo fondenti, o da rischi elettrici.

#### Visori montabili su casco norma EN 166:2001 Protezione personale degli occhi

I visori Centurion identificati qui sopra sono progettati e approvati per l'uso con il porta visore S54(V/B/CE) e S57(CV/CEAEA) ed anche per la supporto a cremagliera S89(CAEA). Sono studiati per proteggere il viso da rischi durante lavorazioni industriali.

#### Istruzioni per il montaggio

Del Gancio nel casco: Riferirsi alle istruzioni dei ganci per la scelta di quelli adatti al casco in possesso (C,E,V). Inserire il gancio nella parte laterale del casco applicando una pressione ragionevole.

Del visore sul portavisor: Posizionare i buchi negli angoli del visore nei maschi del portavisor applicando pressione e lasciando temporaneamente la parte centrale del visore staccata dal portavisor. Applicare una gentile pressione al centro del visore fino ad inserire il maschio nel buco centrale del visore. Assicurarsi che tutti i 3 maschi del porta visore siano fissati nei corrispondenti buchi del visore.

Per cambiare il visore: Premere centralmente il visore fino a liberare il buco dal maschio. Tirare quindi il visore verso l'alto e il portavisor nella direzione opposta fino a liberarli. La stessa procedura va eseguita per il supporto a cremagliera (S89(CAEA)) ed il protettore del mento (S91C).

I Test per il marchio CE sono condotti da: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 4SQ, UK (Ente Certificato con numero 0086)

Centurion Safety Products Ltd, Howlett Way, Thefford, Norfolk, IP24 1HZ, England.

Tel: +44 (0) 1842 754266 Fax: +44 (0) 1842 765590, www.centurionsafety.co.uk, email- sales@centurionsafety.co.uk