

**Centurion Ear Defender Clip Codes: S570 for Connect slot 1100/1125, Miner, Reflex, Concept & Vulcan (C), S575 for Vision helmets (V), S565 for Euro slot 1100/1125, Reflex, Concept & Vision helmets (E) S41 & S42 KULAK KORUYUCULARI**

TK

### Standartlar ve Isaretler

Barete monte kulak koruyucuları, Centurion barete takıldığında EN 352-3:2002'e uyumludur– Kulak koruyucular endüstriyel güvenlik baretine takıldır.

BU KULAK KORUYUCULAR, SADECE CENTURION CONNECT ÜRÜNLERİYLE BİRLİKTE KULLANILMALIDIR

### Kullanıcılara Tavsiyeler

Bu barete monte kulak koruyucular büyük boydur. EN 352-3:2002 standartlarına uygun Kulak Koruyucu-Baret Kombinasyonu "Büyük Boy", "Orta Boy" ve "Küçük Boy" olarak 3 çeşittir. "Orta Boy" kombinasyonlar kullanıcıların büyük çoğunluğu için uygundur. "Orta Boy" kombinasyonların uymadığı kullanıcılar için "Büyük ve Küçük Boy" kombinasyonlar dizayn edilmiştir. Böyle durumlarda özel boy türleri ürün paketine baburunuz. S41 model kulak koruyucularının ağırlığı 171 gr., S42 model kulak koruyucularının ağırlığı ise 240 gramdır.

### Kullanım ve Bakım

Korumaya yönelik ürünler en iyi yıkı musluk suyu ile temizlenir ve yumuşak bir kumaşla kurulanır. Kullanımdan önce ürünün hasarsız ve kullanıma hazır olup olmadığını kontrol edin. Ürünü orijinal kapalı paketinde (0°C ile +30°C arasında) beş yıla kadar depolayabilir ve taşıyabilirsiniz. Ürünün beş yıllık kullanım ömrü vardır. Kulak koruyucuları ve özellikle süngerleri kullanımla birlikte zamanla bozulabilirler, bu yüzden belirli aralıklarla (örneğin çatlama ve süzyntılara karşı) kontrol edilmelidir. Tüm ürünler bazı kimyasallarla etkileşime girdiklerinde istenmeyen sonuçlar doğurabilirler. Daha fazla bilgi için üreticiyle temasa geçin.

### Takma ve Ayarlama

Ürünü, üreticinin talimatlarına göre takın, ayarlayın ve bakımını yapın. Gürültülü ortamlarda devamlı olarak takın ve kullanıma uygunluğu düzenli olarak kontrol edin. Eğer bu talimatlara uygun hareke edilmezse, koruma düzeyi ciddi şekilde azalır. Baret, kulaklıklarla öncelikle park pozisyonunda olacak şekilde takılmalıdır. Daha sonra, kulaklık tüm kulak içinde kalacak şekilde ağı dođru çekilir. Damgalı kapağın, baretle deđil kafa ile temas etmesi gerekmektedir. Uzun ömürlü olmaları için Centurion kulak koruyucuları sert termo plastik maddeden üretilmiştir. Süngerler geniletmiş PVC den yapılmıştır. Damgalı kapağın içi ise poliüretan köpükle doldurulmuştur. Centurion kulaklıklarının temizlenmesi için, hijyen setleri (S41 modeli için S44 ve S42 modeli için S73) mevcuttur. Sünger ve koruyucu köpüğün birleştirilmesi için ağıdaki talimatlara bakınız.

### Birleştirme talimatları (Sesi azaltma bilgileri için ürün paketine bakınız)

**Kulak koruyucuyu barete takmak için:** Kulak koruyucunun arkasındaki klipsin baret klipsine uyduğunu kontrol edin . Klipsin ortasını baretteki yuvaya sokun ve yerine oturtmak için hafifçe baskı uygulayın.

**Klipsi kulak koruyucuya takmak için:** Eğer klips kulak koruyucuya takılmıyorsa, baret türüne göre dođru klipsi seçin. **ÖNEMLİ:** S41C ve S42C tip kulak koruyucuları Centurion 1100/1125 tipi baretle bağlantı sağlayan standart klipslerle (S570) birlikte sunulmaktadır. Klipsler ayrıca, Rigger baretle (S42E ve S41E kulak koruyucuları) ve klipsler ayrıca, Vision baretle (S42 ve S41V kulak koruyucuları) için de mevcuttur. Önemli bir nokta, baret klipsinin kulak koruyucuya bir kez takıldığında bir daha çıkarılmamasıdır.

S42 – Daha yuvarlak olan logolu kısım ağıya gelecek şekilde takılmalıdır. S41 kulak koruyucuları simetrik ve sag-sol kulak ayrıdır yoktur.

**Süngerler S42:** Yenilemek gerektiğinde yapıpkanlı arka süngeri siyah halkadan çıkarın. Eski süngerle aynı olacak şekilde arkasındaki folyoyu çıkartın ve süngeri yerine takın. Süngerin iyice yapıpmasını sağlamak için elle iyice bastırın S41 Kapağın çerçevesini süngerin dibindeki oyuda oturtun ve iyice yerleşmesini sağlayın.

**Mümkün** olan en iyi performans almak için, kulak koruyucusun kullanıcıya tam uymasını sağlamak önemlidir. Her iki kulağa uyacak iyi ve rahat süngerler gereklidir. Bu alanda engel, en düşük düzeyde olmalı veya hiç olmamalıdır. Diđer bir önemli nokta, kulak koruyucunun her iki tarafının da baretin dııs kısmıyla ve/veya başka bir yerle temas etmemesidir. Kulaklığı oynatarak bu teması engelleyiniz. Eğer temas devam ederse, o zaman kulak koruyucular kullanıcıya uygun deđil demektir. Bu uygunluk sağlanmadığı takdirde, başka bir kulak koruyucunun denenmesi tavsiye edilir.

EC Tip-Muayenesini Yapan: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 4SQ, UK (Bildirilmiş Akredite Kuruluş Numarası: 0086)